모 델	8204	8254	8206	8256	8207	8257
테스트기능	AC 내전압 DC 내전압 접지 본딩 접지 연속성 절연 저항	AC 내전압 500VA DC 내전압 접지 본딩 접지 연속성 절연 저항	AC 내전압 DC 내전압 접지 본딩 접지 연속성 절연 저항 라인 누설 기능 런	AC 내전압 500VA DC 내전압 접지 본딩 접지 연속성 절연 저항 라인 누설 기능 런	AC 내전압 DC 내전압 접지 본딩 접지 연속성 절연 저항 라인 누설 기능 런 500 VA AC 전원 공급 장치	AC 내전압 500VA DC 내전압 접지 본딩 접지 연속성 절연 저항 라인 누설 기능 런 500 VA AC 전원 공급 장치
테 스 트 사 양	AC 내전압	AC 내전압	AC 내전압	AC 내전압	AC 내전압	AC 내전압
	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-
	5000VAC	5000VAC	5000VAC	5000VAC	5000VAC	5000VAC
	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =
	0.001-50.0mA	0.001-100.0mA	0.001-50.0mA	0.001-100.0mA	0.001-50.0mA	0.001-100.0mA
	출력 주파수 =	출력 주파수 =	출력 주파수 =	출력 주파수 =	출력 주파수 =	출력 주파수 =
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	DC 내전압	DC 내전압	DC 내전압	DC 내전압	DC 내전압	DC 내전압
	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-	출력 전압 = 0-
	6000VDC	6000VDC	6000VDC	6000VDC	6000VDC	6000VDC
	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =	누설 전류 한계 =
	0.0μA-20.00mA	0.0μA-20.00mA	0.0μA-20.00mA	0.0μA-20.00mA	0.0μA-20.00mA	0.0μA-20.00mA
	DC 리플 = ≤ 4%	DC 리플 = ≤ 4%	DC 리플 = ≤ 4%	DC 리플 = ≤ 4%	DC 리플 = ≤ 4%	DC 리플 = ≤ 4%
	리플 RMS	리플 RMS	리플 RMS	리플 RMS	리플 RMS	리플 RMS
	(5KVDC @	(5KVDC @	(5KVDC @	(5KVDC @	(5KVDC @	(5KVDC @
	20mA, 저항 부하	20mA, 저항 부하	20mA, 저항 부하	20mA, 저항 부하	20mA, 저항 부하	20mA, 저항 부하
	기준)	기준)	기준)	기준)	기준)	기준)
	<b>접지 본딩</b>	<b>접지 본딩</b>	<b>접지 본딩</b>	<b>접지 본딩</b>	<b>접지 본딩</b>	<b>접지 본딩</b>
	출력 전압 = 3.0-	출력 전압 = 3.0-	출력 전압 = 3.0-	출력 전압 = 3.0-	출력 전압 = 3.0-	출력 전압 = 3.0-
	8.0VAC	8.0VAC	8.0VAC	8.0VAC	8.0VAC	8.0VAC
	출력 전류 =	출력 전류 =	출력 전류 =	출력 전류 =	출력 전류 =	출력 전류 =
	1.00-40.0AAC	1.00-40.0AAC	1.00-40.0AAC	1.00-40.0AAC	1.00-40.0AAC	1.00-40.0AAC
	저항 범위 = 0-	저항 범위 = 0-	저항 범위 = 0-	저항 범위 = 0-	저항 범위 = 0-	저항 범위 = 0-
	600mΩ	600mΩ	600mΩ	600mΩ	600mΩ	600mΩ
	<b>접지 연속성</b>	<b>접지 연속성</b>	<b>접지 연속성</b>	<b>접지 연속성</b>	<b>접지 연속성</b>	<b>접지 연속성</b>
	DC 출력 전류 =	DC 출력 전류 =	DC 출력 전류 =	DC 출력 전류 =	DC 출력 전류 =	DC 출력 전류 =
	0.001A -0.1ADC	0.001A -0.1ADC	0.001A -0.1ADC	0.001A -0.1ADC	0.001A -0.1ADC	0.001A -0.1ADC
	저항 범위 =	저항 범위 =	저항 범위 =	저항 범위 =	저항 범위 =	저항 범위 =
	0.000-10,000Ω	0.000-10,000Ω	0.000-10,000Ω	0.000-10,000Ω	0.000-10,000Ω	0.000-10,000Ω
	<b>절연 저항</b>	<b>절연 저항</b>	<b>절연 저항</b>	<b>절연 저항</b>	<b>절연 저항</b>	<b>절연 저항</b>
	출력 전압 = 30-	출력 전압 = 30-	출력 전압 = 30-	출력 전압 = 30-	출력 전압 = 30-	출력 전압 = 30-
	1000VDC	1000VDC	1000VDC	1000VDC	1000VDC	1000VDC
	저항 범위 =	저항 범위 =	저항 범위 =	저항 범위 =	저항 범위 =	저항 범위 =
	0.05MΩ-50.0GΩ	0.05MΩ-50.0GΩ	0.05MΩ-50.0GΩ	0.05MΩ-50.0GΩ	0.05MΩ-50.0GΩ	0.05MΩ-50.0GΩ
			<b>누설 전류 테스</b> 트 전압계 = 0- 277VAC 전류계 = 0-	<b>누설 전류 테스</b> 트 전압계 = 0- 277VAC 전류계 = 0-	<b>누설 전류 테스</b> 트 전압계 = 0- 277VAC 전류계 = 0-	<b>누설 전류 테스</b> 트 전압계 = 0- 277VAC 전류계 = 0-

16AAC

16AAC

16AAC

16AAC

			누설 전류 (피크) = 0.1µA- 10.00mA 결함 조건 = 중성 스위치, 접지 스 위치, 극성 반전 스위치 측정 장치 (MDs) = UL544NP, UL484, UL923, UL471, UL867, UL697, UL544P, IEC 60601-1, UL1563, IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950- 1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1, IEC60950, IEC61010-1 FigA.2 (2K ohm) 런 기능용.	누설 전류 (피크) = 0.1µA- 10.00mA 결함 조건 = 중성 스위치, 접지 스 위치, 극성 반전 스위치 측정 장치 (MDs) = UL544NP, UL484, UL923, UL471, UL867, UL697, UL544P, IEC 60601-1, UL1563, IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950- 1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1, IEC60950, IEC61010-1 FigA.2 (2K ohm) 런 기능용.	누설 전류 (피크) = 0.1μA- 10.00mA 결함 조건 = 중성 스위치, 접지 스 위치, 극성 반전 스위치 측정 장치 (MDs) = UL544NP, UL484, UL923, UL471, UL867, UL697, UL544P, IEC 60601-1, UL1563, IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950- 1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1, IEC60950, IEC61010-1 FigA.2 (2K ohm) 런 기능용.	누설 전류 (피크) = 0.1μA- 10.00mA 결함 조건 = 중성 스위치, 접지 스 위치, 극성 반전 스위치 측정 장치 (MDs) = UL544NP, UL484, UL923, UL471, UL867, UL697, UL544P, IEC 60601-1, UL1563, IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC600598-1, IEC600598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1, IEC60990, IEC61010-1 FigA.2 (2K ohm) 런 기능용.
			런 테스트 전압계 = 0- 277VAC 전류계 = 0- 16AAC 전력계 = 0- 4500W 역률 = 0.000- 1.000 누설 전류 = 0.00-10.00mA	런 테스트 전압계 = 0- 277VAC 전류계 = 0- 16AAC 전력계 = 0- 4500W 역률 = 0.000- 1.000 누설 전류 = 0.00-10.00mA	런 테스트 전압계 = 0- 277VAC 전류계 = 0- 16AAC 전력계 = 0- 4500W 역률 = 0.000- 1.000 누설 전류 = 0.00-10.00mA	런 테스트 전압계 = 0- 277VAC 전류계 = 0- 16AAC 전력계 = 0- 4500W 역률 = 0.000- 1.000 누설 전류 = 0.00-10.00mA
					공급 장치 전력 = 630VA 및 500W 최대. 출력 전압 = 0- 277.0VAC 전류 출력 = 0.00-4.20AAC 주파수 출력 = 45.0-500Hz.	공급 장치 전력 = 630VA 및 500W 최대. 출력 전압 = 0- 277.0VAC 전류 출력 = 0.00-4.20AAC 주파수 출력 = 45.0-500Hz.
안	안전 인터록 SmartGFI <sup>®</sup>	안전 인터록 SmartGFI <sup>®</sup>	안전 인터록 SmartGFI <sup>®</sup>	안전 인터록 SmartGFI <sup>®</sup>	안전 인터록 SmartGFI <sup>®</sup>	안전 인터록 SmartGFI <sup>®</sup>

		T.	T.	T.	T.	
생산성	아크 감지 FailCHEK® Cal Alert® 프롬프트 및 홀 드 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4-와이어 측정 컬러 TFT 디스플 레이 다국어 UI 테스트 메모리 WithStand®	아크 감지 FailCHEK® Cal Alert® 프롬프트 및 홀 드 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4-와이어 측정 컬러 TFT 디스플 레이 다국어 UI 테스트 메모리 WithStand®	아크 감지 FailCHEK® Cal Alert® 프롬프트 및 홀 드 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4-와이어 측정 컬러 TFT 디스플 레이 다국어 UI 테스트 메모리 WithStand®	아크 감지 FailCHEK® Cal Alert® 프롬프트 및 홀 드 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4-와이어 측정 컬러 TFT 디스플 레이 다국어 UI 테스트 메모리 WithStand®	아크 감지 FailCHEK® Cal Alert® 프롬프트 및 홀 드 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4-와이어 측정 컬러 TFT 디스플 레이 다국어 UI 테스트 메모리 WithStand® 내장 AC 전원 공 급 장치	아크 감지 FailCHEK® Cal Alert® 프롬프트 및 홀 드 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4-와이어 측정 컬러 TFT 디스플 레이 다국어 UI 테스트 메모리 WithStand® 내장 AC 전원 공 급 장치
자 동 화	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O
보증	표준 5년 보증	표준 5년 보증	표준 5년 보증	표준 5년 보증	표준 5년 보증	표준 5년 보증
생산테스트준수규격	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60065	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60065	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065

			T.	T	T	
형식테스트준수규격	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60601-1 BS EN 60204-1 IEC 61730-1 UL 1703 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065
기본구성품	OMNIA II 시험 기 인터록 커넥터 (Male) 입력 전원 케이 블 (USA) 고전압 리드 5 FT USB 케이블 3U 랙 마운트 브 래킷 3U 랙 마운트 핸들 나사 퓨즈 40 Amp 고전류 리드 5 FT 40 Amp 고전류 리턴 리드 5 FT 유니버설 US Nema L5-20 Nema L6-20	OMNIA II 시험 기 인터록 커넥터 (Male) 입력 전원 케이 블 (USA) 고전압 리드 5 FT USB 케이블 3U 랙 마운트 브 래킷 3U 랙 마운트 핸들 나사 퓨즈 40 Amp 고전류 리드 5 FT 40 Amp 고전류 리트 15 FT 유니버설 US Nema L5-20 Nema L6-20	OMNIA II 시험기 인터록 커넥터 (Male)입력 전원 케이블 (USA)고전압리드 5FT (x3)USB 케이블 3U랙마운트 번래킷 3U랙마운트 핸들 박마운트 핸들나사 퓨즈 40 Amp고전류리드 5FT 40 Amp고전류리턴리드 5FT 40 Amp고전류리턴리드 5FT 40 Amp고전류리턴리드 10FT 유니버설 US 3FT 케이블 길이	OMNIA II 시험 기 인터록 커넥터 (Male) 입력 전원 케이 블 (USA) 고전압 리드 5 FT (x3) USB 케이블 3U 랙 마운트 브 래킷 3U 랙 마운트 핸들 나사 퓨즈 40 Amp 고전류 리드 5 FT 40 Amp 고전류 리턴 리드 5 FT 40 Amp 고전류 리턴 리드 10 FT 유니버설 US 3 FT 케이블 길이	OMNIA II 시험 기 인터록 커넥터 (Male) 입력 전원 케이 블 (USA) 고전압 리드 5 FT (x3) USB 케이블 3U 랙 마운트 브 래킷 3U 랙 마운트 핸들 나사 퓨즈 40 Amp 고전류 리드 5 FT 40 Amp 고전류 리턴 리드 5 FT 40 Amp 고전류 리턴 리드 10 FT 유니버설 US 3 FT 케이블 길이	OMNIA II 시험 기 인터록 커넥터 (Male) 입력 전원 케이 블 (USA) 고전압 리드 5 FT (x3) USB 케이블 3U 랙 마운트 브 래킷 3U 랙 마운트 핸들 나사 퓨즈 40 Amp 고전류 리드 5 FT 40 Amp 고전류 리턴 리드 5 FT 40 Amp 고전류 리턴 리드 10 FT 유니버설 US 3 FT 케이블 길이
기 기 크 기	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)
무 게	82 lbs (37 kg)	92 lbs (42 kg)	83 lbs (38 kg)	103 lbs (47 kg)	83 lbs (38 kg)	103 lbs (47 kg)

배송크기 및무게 (포장상태)	크기: 25 x 22 x					
	13 in					
	무게: 82 lbs	무게: 92 lbs	무게: 93 lbs	무게: 105 lbs	무게: 93 lbs	무게: 105 lbs
	(37.19 kg)	(41.73 kg)	(42.18 kg)	(47.63 kg)	(42.18 kg)	(47.63 kg)